



## 変換コネクタ NJ-A-EIA7/8



50Ω アダプター

新製品 おすすめ RoHS RoHS2

## 概要

N型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)を有する変換コネクタです。移動体基地局などで使用されているフランジコネクタとの変換に使用されます。接続に必要なCOUPLING ELEMENT(フランジコネクタ側のコンタクトなどの部品セット)は別売りとなります。

## 仕様

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック・フランジ                                           |
| 特性インピーダンス | 50Ω                                                 |
| 使用周波数範囲   | 6GHz                                                |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて5000MΩ以上                                   |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間                                        |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下(N)、1.5mΩ以下(EIA7/8)                            |
| 電圧定在波比    | DC～26.5GHzまで20dB以上、26.5GHzを超えて40GHzまで14dB以上(リターンロス) |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃                                            |

## 材質／表面処理

|         |           |
|---------|-----------|
| 中心コンタクト | リン青銅／銀めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／三元めっき  |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015  
登録番号 JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015  
登録番号 JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)