



## 変換コネクタ BNCJ-A-SMAP



50Ω アダプター

おすすめ RoHS2

## 概要

BNC型ジャックとSMAプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は、黄銅にニッケルメッキになります。

質量:約8.6g

## 仕様

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック・プラグ                      |
| 特性インピーダンス | 50Ω                           |
| 定格電圧AC    | AC 335V                       |
| 使用周波数範囲   | 15.0GHz                       |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて5000MΩ以上             |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間                  |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下                         |
| 電圧定在波比    | 1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) |
| 使用周温度範囲   | -40~+85℃                      |

## 材質／表面処理

|         |            |
|---------|------------|
| 中心コンタクト | リン青銅／金めっき  |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690MS  
CM001【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)