



変換コネクタ MA-JJ-19



不整合 アダプター

おすすめ RoHS2

概要

M型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ。ジャックージャック型です。アヤメローレット加工されているため、嵌合しやすくなっております。嵌合部をプラグからジャックに変換する用途としても使われます。

質量:

約26.73g

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	不整合
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	200MHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)