



変換コネクタ 7/16J-A-EIA7/8



50Ω アダプター

新製品 おすすめ RoHS RoHS2

概要

7/16型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)を有する変換コネクタです。移動体基地局などで使用されているフランジコネクタとの変換に使用されます。接続に必要なCOUPLING ELEMENT(フランジコネクタ側のコンタクトなどの部品セット)は別売りとなります。

仕様

嵌合部形状	ジャック・フランジ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 2500V 1分間
接触抵抗	0.4mΩ以下(7/16内部)、1mΩ以下(7/16外部)、1.5mΩ以下(EIA7/8)
電圧定在波比	1.2以下(DC～3GHz)、1.3以下(3～6GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／三元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

QMS EMS
JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)