



変換コネクタ BNCP-SMBJ 廃盤



50Ω アダプター

RoHS2

概要

廃盤しております。後継品はBNCP-A-SMBJです。

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	3GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて500MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
電圧定在波比	1.2以下(DC～1GHz)、1.25以下(1～3GHz)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>



ISO 9001,14001 認証企業
株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



JIS Q 9001:2015, ISO 9001:2015
登録番号 JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015, ISO 14001:2015
登録番号 JSAE 1690



MS
CM001



【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)