



変換コネクタ 1.85-LA-PJ



50Ω L曲がりアダプター

新製品 おすすめ RoHS2

概要

1.85mm Vコネクタ、L曲がりアダプターです。プラグージャック型になります。本体はステンレスにパッシベイト処理。最大67GHzまで対応しています。

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 160V
使用周波数範囲	67GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	内部導体間:4.0mΩ以下、外部導体間:2.5mΩ以下
電圧定在波比	1.4以下(DC~67GHz)
使用周温度範囲	-55~+105℃

材質／表面処理

中心コンタクト	ベリリウム銅／金めっき
外部コンタクト	ステンレス／パッシベイト処理

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082

JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015
登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015
登録番号JSAE 1690MS
CM001【特販営業部】 〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)